

**Easy-Brickfix-Tutorial über die letzte GB-Firmwareversion LC1:**  
(die bisherigen Daten & Einstellungen werden gelöscht → Werksreset)  
(durch die Nutzung der modifizierten PIT verliert man knapp 3GB internen Speicher)

**!!! Nur für deutsche (Productcode DBT) und branding-freie Geräte !!!**

1. die Samsung-Software **KIES** muss auf dem PC installiert sein, denn damit erhält man die notwendigen Treiber für die späteren Flashvorgänge.

Link: <http://de.samsung.com/de/consumer/kies.aspx>

2. die PC-Software **ODIN** muss auf dem Computer installiert werden, um den folgenden Flashvorgang zu ermöglichen.

Link: <https://www.hidrive.strato.com/lnk/3xuxYM9H>

3. nun laden wir noch die pre-rooted Firmware (LC1) herunter, die RAR-Datei entpacken.

Link: <https://www.hidrive.strato.com/lnk/gOuR498N>

4. zuletzt laden wir noch die spezielle Brickfix PIT-Datei herunter, nicht entpacken.

Link: <https://www.hidrive.strato.com/lnk/CPOR41aG>

---

**Nun beginnen wir mit dem Flashvorgang, gefolgt von der Recovery-Installation:**

1. Das Note ist **AUS** und wird über die Tastenkombination „**Power-Home-VolumeDOWN**“ (alle drei Tasten gedrückt halten bis das gelbe Dreieck erscheint, erst dann loslassen und mit einem kurzen Druck auf **VolumeUP**) in den sog. **DOWNLOAD-Modus** versetzt.
2. Nun starten wir **ODIN** auf dem **PC** und schließen per USB-Kabel das Note an. Nun sollte ODIN melden, dass die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, was man an dem **gelb** markierten „Kästchen“ **ID:Com** (z.B. 0:COM6) oben links erkennt.

Geschieht dies nicht, bitte einen **anderen** USB-Anschluß verwenden.

3. In **Odin** dürfen nur **zwei** Funktionen der **OPTIONEN** aktiv sein, also zwei Häkchen gesetzt. Und zwar bei **AUTO REBOOT** & **F. RESET TIME** !!!
4. Bei **PIT** den Haken setzen und auf den Ordner verweisen, welcher die **PIT-Datei** enthält, dadurch wird **automatisch** auch **Repartition** aktiviert.
5. Drei weitere Haken setzen wir dann noch links von **PDA**, **PHONE** und **CSC**, klicken anschließend auf die Buttons rechts daneben und weisen die entsprechenden Dateien zu.

**Rooted\_Stock** = PDA, **MODEM\_N7000** = PHONE und **GT-N7000-Multi** = CSC !!!

Danach noch kurz **START** drücken, rund 3-5 Minuten warten, bis im Message-Fenster der erfolgreiche Abschluss angezeigt wird und das Note automatisch rebooten lassen.

Wenn die Samsung-Melodie ertönt, kann man die Kabelverbindung zum PC entfernen.

**! Damit sollte das Note erfolgreich booten & wieder nutzbar sein !**